

PŘÍRUČNÍ MĚŘIČ RLC

TH2821

- ♦ příruční bateriový měřič RLC
- ♦ 4 skupiny tří dění
- ♦ 5 digit dvojitý displej



TH2821

		TH2821	
měřené hodnoty	L / Q, C / D, R / Q, Z / Q		
měřicí kmitočty	100Hz, 120Hz, 1KHz		
měřicí napětí	0.3Vrms (1±10%)		
přesnost	0.3%		
rozsahy	L	100 / 120Hz	1 μ H ~ 9999H
		1KHz	0.1 μ H ~ 999.9H
	C	100 / 120Hz	1p ~ 9999 μ F
		1KHz	0.1p ~ 999.9 μ F
	R, Z	0.0001 Ω ~ 9.999M Ω	
	D / Q	0.0001 ~ 99999	
Δ %	0.0001% ~ 9999%		
rychlost měření	2.5 krát /s		
náhradní obvod	seriový / paralelní		
přepínání rozsahů	Auto / hold		
zobrazení hodnot	Direct, Δ , Δ %		
kalibrace	zkrat / otevřený obvod		
vstupní svorky	5		
napájení	9V baterie nebo 12V / 100mA adapter		
hmotnost	300g		
rozměry	88mm x 190mm x 33mm		